

MEST-1701

## MAGNETKONTAKT MINI

1 2 3

Kategori EASY +, för den som vill bygga ut sitt smarta hem

EASY +

SYSTEM  
NEXA

Skickar trådlös signal, på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll.

När magnetkontakten bryts skickas en PÅ-signal till ansluten mottagare. När magnetkontakten åter sluts skickas en AV-signal till ansluten mottagare. Det finns också möjlighet att timerstyra inkopplingen mellan magnetkontakt och mottagare.

Magnetkontakten kan monteras i horisontell eller vertikal riktning med dubbelhäftande tejp eller skruvas fast i underlaget. Kompatibel med samtliga självlärande mottagare inklusive Nexas trådlösa dörrklockor. Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

- Timerfunktion: 0/1/5/10 min
- Liten och smidig
- Enkel montering

## TEKNISK DATA

<b>Strömkälla</b>	1 x CR1632
<b>Frekvens</b>	System Nexa (433,92 MHz)
<b>Räckvidd</b>	Upp till 30 m
<b>Strömförbrukning</b>	< 1 W i viloläge
<b>Drifttemperatur</b>	0–50 °C
<b>IP klassificering</b>	För inomhusbruk
<b>Mått, B x H x D</b>	Sensor: 20 x 46 x 12 mm Magnet: 12 x 32 x 11,5 mm
<b>EAN</b>	7330545142334
<b>Art nr   E-nummer</b>	14233   17 108 13